

Întrerupător de perete



Controlează cu ușurință ferestrele de mansardă VELUX cu acționare electrică sau solară, folosind întrerupătorul de perete KLI 311. Toate întrerupătoarele noastre de perete au funcționalitate de deschidere/oprire/închidere și permit gruparea mai multor produse de același tip într-un singur întrerupător.

- Bucură-te de control intuitiv asupra produselor cu acționare electrică VELUX.
- Controlează simultan, rapid și convenabil până la 200 de produse cu acționare electrică sau solară VELUX de același tip.
- Amplasează întrerupătorul de perete fără fir oriunde în camera ta folosind suportul de perete convenabil.

Informații tehnice

Înterupător de perete	Material și culoare	ABS (plastic), alb (NCS S 1000-N) Înterupătorul de perete KLI 311 prezintă o pictogramă în colțul din stânga sus, indicând tipul de produs pe care îl operează (ferestre de mansardă cu acționare electrică și solară). Culoarea pictogramei: gri (NCS S 5500-N).
	Descrierea dimensiunii și greutateii	Dimensiunile produsului, inclusiv ambalajul: 235 x 153 x 48 mm (l x Î x A). Greutate: 0,224 kg Înterupător de perete: 82 x 82 x 17 mm (l x Î x A). Greutate: 0,125 kg.
	Montaj și utilizare	Înterupătorul de perete este destinat exclusiv utilizării la interior, la o temperatură ambientală minimă de 5 °C și o temperatură ambientală maximă de 45 °C. Poate fi utilizat într-un mediu uscat sau umed (cum ar fi o cameră de zi sau o baie). Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în spațiu deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de acțiune la interior este de aproximativ 30 m.
	Power consumption	2 baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Compatibilitate	Înterupătorul de perete KLI 311 se bazează pe tehnologia de radiofrecvență (RF), iar semnalele sunt transmise pe frecvența de 868 MHz. Înterupătorul de perete este compatibil cu produsele cu sigla io-homecontrol® și poate fi utilizat cu motoarele cu acționare electrică și ferestrele de mansardă VELUX cu acționare electrică și solară.
	Conectare	Conexiune io-homecontrol VELUX de 868 MHz