

Záložní bateriový zdroj VELUX KLB 100

VELUX®



S elektrickým záložním bateriovým zdrojem VELUX KLB můžete ovládat elektrické výrobky VELUX i v případě výpadku elektřiny. Záložní bateriový zdroj lze použít s elektrickými kyvnými střešními okny VELUX GGL/GGU, ovládáním okna KMG 100/100K a jednotkou napájení KUX 110. Záložní bateriový zdroj je kompatibilní se systémem io-homecontrol® a doporučuje se pro oblasti s častými výpadky napájení.

- Zajišťuje nepřerušenu dodávku energie elektrickým výrobkům VELUX napájeným ze sítě.

Technické informace

Záložní bateriový zdroj VELUX KLB 100	Materiál a barva	Plast odolný proti otřesům, bílá (NCS S1000-N)
	Popis velikosti a hmotnosti	Výrobek v balení: 327×166×80 mm, 1,5 kg Záložní bateriový zdroj: 180×85×67 mm (Š×V×H), 0,3 kg
	Instalace a použití	Záložní bateriový zdroj je určen pro použití v interiéru, maximální okolní teplota 50 °C. Nesmí být zakryt.
	Spotřeba energie	24 V DC z elektrických střešních oken a světlíků do plochých střech VELUX, elektrických přestavbových setů VELUX nebo elektrického řídicího systému VELUX KUX 110. Automatické dobíjení baterie prostřednictvím elektrických střešních oken a světlíků do plochých střech VELUX, elektrických přestavbových setů VELUX nebo elektrického řídicího systému VELUX KUX 110.
	Kompatibilita	Sada KLB 100 je založena na technologii radiofrekvenční komunikace v rozsahu 868 MHz a je kompatibilní s dalšími výrobky s logem io-homecontrol®. Sada KLB 100 není kompatibilní se solárně a bateriově napájenými produkty VELUX.
	Připojení	Součástí dodávky je i 8m kabel. Záložní bateriový zdroj je třeba připojit ke spojovacímu boxu elektrických oken VELUX nebo elektrickému řídicímu systému VELUX KUX 110.