

VELUX elektrikli duvar anahtarı KLI 311

VELUX®



VELUX elektrikli veya solar çatı pencerelerinizi KLI 311 duvar anahtarıyla rahatça çalıştırın. Tüm duvar anahtarlarımız açma/durdurma/kapatma işlevine sahiptir ve aynı türden birkaç ürünü tek bir anahtarda gruplandırmaya olanak tanır.

- VELUX elektrikli pencere motorlarınızın sezgisel kontrolünün keyfini çıkarın.
- Aynı tipte 200'e kadar elektrikli veya solar VELUX ürününü aynı anda hızlı ve rahat bir şekilde çalıştırın.
- kablosuz duvar anahtarını, pratik duvara montaj aparatıyla, odanızın herhangi bir yerine yerleştirin.

Teknik bilgiler

VELUX elektrikli duvar anahtarı KLI 311	Malzeme ve renk	ABS (plastik), beyaz (NCS S 1000-N). KLI 311 duvar anahtarının sol üst köşesinde, çalıştığı ürün tipini (elektrikli ve solar çatı pencereleri) belirten bir simge görünür. Simge rengi: Gri (NCS S 5500-N).
	Boyut ve ağırlık açıklaması	Ambalaj dahil ürün: 235 x 153 x 48 mm (G x Y x D). Ağırlık: 0,224 kg Duvar anahtarı: 82 x 82 x 17 mm (G x Y x D). Ağırlık: 0,125 kg.
	Montaj ve kullanım	Duvar anahtarı, minimum 5 °C çevre sıcaklığı ile maksimum 45 °C çevre sıcaklığı arasında ve yalnızca bina içinde kullanılabilir. Kuru veya nemli ortamlarda (salon veya banyo gibi) kullanılabilir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzildeki açık alan. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Power consumption	2 x alkalin AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Uyumluluk	Duvar anahtarı KLI 311, radyo frekansı (RF) teknolojisine dayalıdır ve sinyaller 868 MHz aralığında iletilir. Duvar anahtarı, io-homecontrol® logolu ürünlerle uyumludur ve VELUX elektrikli ve solar çatı pencereleri ve pencere motorlarıyla birlikte kullanılabilir.
	Bağlantı	VELUX io-home control connection of 868 MHz