


Elektryczny włącznik ścienny VELUX KLI 313

VELUX®



Włącznik ścienny KLI 313 zapewnia wygodne sterowanie zewnętrznymi, elektrycznymi lub solarnymi markizami i roletami VELUX. Wszystkie nasze włączniki ścienne obsługują funkcje otwierania/zatrzymywania/zamykania i umożliwiają grupowanie kilku produktów tego samego typu w jednym włączniku.

- Korzystaj z intuicyjnego sterowania elektrycznymi markizami i osłonami zewnętrznymi VELUX.
- Szybka i wygodna jednoczesna obsługa nawet 200 tego samego typu produktów elektrycznych lub solarnych VELUX.
- Umieść bezprzewodową klawiaturę naścienną w dowolnym miejscu swojego pokoju dzięki wygodnemu uchwytowi.

Informacje techniczne

Elektryczny włącznik ścienny VELUX KLI 313	Materiał i kolor	ABS (tworzywo sztuczne), białe (NCS S 1000-N). W lewym górnym rogu klawiatury ściennej KLI 313 znajduje się ikona określająca typ obsługiwanego produktu (elektryczne i solarne markizy oraz rolety zewnętrzne). Kolor ikony: szary (NCS S 5500-N).
	Rozmiar i waga	Produkt z opakowaniem: 235 x 153 x 48 mm (szer. x wys. x gł.). Masa: 0,224 kg Klawiatura ścienna: 82 x 82 x 17 mm (szer. x wys. x gł.) Masa: 0,125 kg.
	Montaż i użytkowanie	Włącznik ścienny jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego, minimalna temperatura otoczenia 5°C, maksymalna temperatura otoczenia 45°C. Może być używany w suchym lub wilgotnym środowisku (takim jak salon lub łazienka). Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.
	Pobór mocy	2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V) Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.
	Zgodność	Włącznik ścienny KLI 313 działa na częstotliwości radiowej (RF) w paśmie 868 MHz. Włącznik ścienny jest zgodny z produktami z logo io-homecontrol® i można go używać z elektrycznymi lub solarnymi zewnętrznymi markizami oraz roletami zewnętrznymi VELUX.
	Podłączenie	Złącze sterowania VELUX io-home o częstotliwości 868 MHz