

# Clavier mural électrique VELUX KLI 311

**VELUX®**



---

Contrôlez facilement vos fenêtres de toit solaires ou électriques VELUX avec le clavier mural KLI 311. Tous nos claviers muraux proposent les fonctions ouverture/arrêt/fermeture et permettent de regrouper plusieurs produits du même type.

- Contrôlez vos moteurs pour fenêtre motorisée électriques VELUX de manière intuitive.
- Manipulez facilement et rapidement jusqu'à 200 produits motorisés électriques ou à énergie solaires VELUX simultanément.
- Placez le clavier mural à l'endroit de votre choix grâce au support mural.

## Informations techniques

---

<b>Clavier mural électrique VELUX KLI 311</b>	<b>Matériau et couleur</b>	ABS (plastique), blanc (NCS S 1000-N) Le clavier mural KLI 311 affiche une icône dans le coin supérieur gauche indiquant le type de produit qu'il commande (fenêtres de toit électriques et solaires). Couleur de l'icône : gris (NCS S 5500-N).
	<b>Description de la taille et du poids</b>	Produit avec emballage : 235 x 153 cm x 48 mm (L x H x P). Poids : 0,224 kg Clavier mural : 82 x 82 x 17 cm (L x H x P). Poids : 0,125 kg.
	<b>Installation et utilisation</b>	Le clavier mural est destiné à une utilisation en intérieur uniquement, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C. Il peut être utilisé dans un environnement sec ou humide (comme un salon ou une salle de bains). Plage de radiofréquences : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	<b>Consommation d'énergie</b>	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	<b>Compatibilité</b>	Le clavier mural KLI 311 est basé sur la technologie des radiofréquences (RF) et les signaux sont transmis dans la gamme 868 MHz. Le clavier mural est compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol® et peut être utilisé avec les fenêtres de toit solaires et électriques, ainsi que les moteurs pour fenêtre VELUX/
	<b>Raccordement</b>	Connexion VELUX io-home control de 868 MHz