

VELUX elektrisk grensesnitt KLF 150

VELUX®



Integrerer VELUX elektriske produkter i eksisterende bygningsadministrasjonssystemer eller smarthusløsninger på en praktisk måte ved hjelp av VELUX elektrisk grensesnitt KLF 150. Styr hele bygningen eller smarthuset ditt fra ett sentralt sted. Øker rekkevidden til de trådløse styreenhetene og øker signalstyrken i hele bygningen.

- Styr VELUX INTEGRA®-produkter via ditt bygningsadministrasjons- eller smarthusssystem.
- Øk rekkevidden til VELUX INTEGRA®-produktene dine i hele hjemmet.

Teknisk informasjon

VELUX elektrisk grensesnitt KLF 150	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse av størrelse og vekt	Produkt inkl. emballasje: 327 x 166 x 80 mm (B x H x D), 0,117/0,658 kg Mål, grensesnitt: 136 x 129 x 34 mm (B x H x D), 0,164 kg
	Montering og bruk	Radiofrekvensrekkevidde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m. Kan brukes som forsterker for å utvide rekkevidden til (2-veis) radiosignaler i større monteringer der signalene ikke kommer frem til visse elektriske produkter. Kontrollinngang: Potensialfri bryter, med en nominell verdi på min. 10 mA og 5 VDC Tilbakekoblingsutgang: Potensialfri bryter, med en nominell verdi på min. 50 mA og 30 VDC Språk: 7 enkeltspråk inkludert i PC-oppsettverktøyet, som må lastes ned og støttes av detaljerte kontekstrelaterte hjelpefunksjoner.
	Power consumption	2 W
	Kompatibilitet	Basert på radiofrekvensteknologi (RF), signaler overføres i 868 MHz-området. Kompatibel med produkter som har io-homecontrol®-logoen. Kan brukes med VELUX elektrisk drevne- eller solcelledrevne takvinduer samt innvendig og utvendig dekorasjon og solskjermingsprodukter basert på io-homecontrol-teknologien®.
Tilkobling	Strømforsyningsenhet med støpsel, USB-utgang type mikro B og 1,2 m kabel.	