


Întrerupător de perete pentru acționarea rulourilor interioare

VELUX®



Controlează cu ușurință rulourile interioare VELUX cu acționare electrică sau solară, cu întrerupătorul de perete KLI 312. Toate întrerupătoarele noastre de perete au funcționalitate de deschidere/oprire/închidere și permit gruparea mai multor produse de același tip într-un singur întrerupător.

- Bucură-te de control intuitiv asupra rulourilor interioare cu acționare electrică VELUX.
- Controlează simultan, rapid și convenabil până la 200 de produse cu acționare electrică sau solară VELUX de același tip.
- Amplasează întrerupătorul de perete fără fir oriunde în camera ta folosind suportul de perete convenabil.

Informații tehnice

Înterupător de perete pentru acționarea rulourilor interioare

Material și culoare

ABS (plastic), alb (NCS S 1000-N)
Înterupătorul de perete KLI 312 prezintă o pictogramă în colțul din stânga sus, indicând tipul de produs pe care îl operează (rulouri interioare cu acționare electrică și solară). Culoarea pictogramei: gri (NCS S 5500-N).

Descrierea dimensiunii și greutății

Dimensiunile produsului, inclusiv ambalajul: 235 x 153 x 48 mm (l x Î x A).
Greutate: 0,224 kg
Înterupător de perete: 82 x 82 x 17 mm (l x Î x A).
Greutate: 0,125 kg.

Montaj și utilizare

Înterupătorul de perete este destinat exclusiv utilizării la interior, la o temperatură ambientală minimă de 5 °C și o temperatură ambientală maximă de 45 °C.
Poate fi utilizat într-un mediu uscat sau umed (cum ar fi o cameră de zi sau o baie).
Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în spațiu deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de acțiune la interior este de aproximativ 30 m.

Power consumption

2 baterii alcaline AAA (1,5 V)
Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.

Compatibilitate

Înterupătorul de perete KLI 312 se bazează pe tehnologia de radiofrecvență (RF), iar semnalele sunt transmise pe frecvența de 868 MHz.
Înterupătorul de perete este compatibil cu produsele cu sigla io-homecontrol® și poate fi utilizat cu produsele interioare pentru protecția împotriva căldurii VELUX, cu acționare electrică și solară.

Conectare

Conexiune io-homecontrol VELUX de 868 MHz