

VELUX električni interfejs KLF 150



Jednostavno integrišite VELUX električne proizvode u postojeće sisteme za upravljanje zgradama ili rešenja za pametne kuće uz VELUX električni interfejs KLF 150. Kontrolišite čitavu zgradu ili pametnu kuću sa jedne centralne lokacije. Povećava opseg bežičnih upravljača i pruža jači signal u čitavoj zgradi.

- Kontrolišite VELUX električne proizvode putem sistema za upravljanje zgradom ili pametnom kućnom.
- Pojačajte i proširite radni opseg VELUX električnih proizvoda u celom domu.

Tehničke informacije

VELUX električni interfejs KLF 150

Materijal i boja

ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)

Opis veličine i težine

Proizvod uključujući pakovanje: 327 × 166 × 80 mm (Š × V × D), 0,117/0,658 kg
Dimenzije interfejsa: 136 × 129 × 34 mm (Š × V × D), 0,164 kg

Ugradnja i upotreba

Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, domet na zatvorenom je približno 30 m.
Može se koristiti kao predajnik za proširenje opsega (2-smernih) RF signala kod većih ugradnji, gde signali ne uspevaju da dođu do određenih električnih proizvoda.

Ulaz za kontrolu: Prekidač bez napona, nominalnog kapaciteta najmanje 10 mA i 5 V jednosmerne struje.

Izlaz za povratnu spregu: Prekidač bez napona, nominalnog kapaciteta najviše 50 mA i 30 V jednosmerne struje.

Jezik: 7 jezika uključeno je u alatku koja se instalira na računar, koju treba preuzeti i koju podržavaju detaljne funkcije pomoći povezane sa kontekstom.

Power consumption

2 W

Kompatibilnost

Na osnovu tehnologije radio frekvencije (RF), koja se prenosi u opsegu od 868 MHz.

Kompatibilno sa proizvodima sa logotipom io-homecontrol®.

Može se koristiti sa VELUX krovnim prozorima koji se napajaju iz mreže ili solarno, kao i sa unutrašnjim i spoljašnjim proizvodima dekoraciju i zaštitu od sunca zasnovanim na io-homecontrol® tehnologiji.

Povezivanje

Strujni utikač PSU sa mikro USB izlazom tipa B i kablom od 1,2 m.