

# VELUX Notstromversorgung KLB 100

**VELUX®**



---

Betreiben Sie Ihre elektrischen VELUX Produkte auch bei einem Stromausfall mit der VELUX Notstromversorgung KLB. Die Notstromversorgung eignet sich für die VELUX Schwingfenster mit Elektroantrieb GGL/GGU, den Fenstermotor KMG 100/100K und die Steuereinheit KUX 110. Die Notstromversorgung ist mit io-homecontrol® kompatibel und wird für Gebiete empfohlen, in denen es häufig zu Stromausfällen kommt.

- Sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der netzbetriebenen VELUX Produkte mit Elektroantrieb.

## Technische Informationen

---

<b>VELUX Notstromversorgung KLB 100</b>	<b>Material und Farbe</b>	Stoßfester Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N).
	<b>Größen- und Gewichtsbeschreibung</b>	Produkt in Verpackung: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg. Notstrombatterie: 180 x 85 x 67 mm (B x H x T), 0,3 kg.
	<b>Einbau und Gebrauch</b>	Die Notstrombatterie ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert (maximale Umgebungstemperatur: 50 °C). Sie darf nicht abgedeckt werden.
	<b>Leistungsverbrauch</b>	24 V Gleichstrom von VELUX Elektro-Dach- und Flachdach-Fenstern, VELUX Elektro-Nachrüstsets oder dem VELUX Elektro-Steuersystem KUX 110. Automatisches Aufladen der Batterie durch Elektro-Dach- und Flachdach-Fenster, VELUX Elektro-Upgrade-Kits oder das VELUX Elektro-Steuersystem KUX 110.
	<b>Kompatibilität</b>	KLB 100 nutzt Radiofrequenztechnologie im Bereich 868 MHz und ist mit anderen Produkten mit dem io-homecontrol® Logo kompatibel. KLB 100 ist nicht kompatibel mit akku- und solarbetriebenen VELUX Produkten.
	<b>Anschluss</b>	8-m-Anschlusskabel inklusive. Die Notstromversorgung wird an den Anschlusskasten der Elektro-Fenster von VELUX oder an das Elektro-Steuersystem KUX 110 von VELUX angeschlossen.