

VELUX električni zidni prekidač KLI 311

VELUX®



Praktično upravljajte VELUX električnim i solarnim krovnim prozorima s pomoću zidnog prekidača KLI 311. Svi naši zidni prekidači imaju funkciju otvaranja/zaustavljanja/zatvaranja i omogućuju grupiranje više proizvoda iste vrste na jednom prekidaču.

- Uživajte u intuitivnoj kontroli svojih VELUX elektromotora.
- Istodobno, brzo i jednostavno upravljajte s do 200 električnih ili solarnih VELUX proizvoda iste vrste.
- Postavite bežični zidni prekidač bilo gdje u prostoriji pomoću prikladnog zidnog nosača.

Tehnički podaci

VELUX električni zidni prekidač KLI 311	Materijal i boja	ABS (plastika), bijela (NCS S 1000-N) Zidni prekidač KLI 311: prikazuje ikonu u gornjem lijevom kutu koja označava vrstu proizvoda kojim se upravlja (električne i solarne krovne prozore). Boja ikone: siva (NCS S 5500-N).
	Opis dimenzija i težina	Proizvod s ambalažom: 235 x 153 x 48 mm (Š x V x D). Težina: 0,224 kg Zidni prekidač: 82 x 82 x 17 mm (Š x V x D). Težina: 0,125 kg.
	Ugradnja i upotreba	Zidni prekidač namijenjen je samo za unutarnju upotrebu, na minimalnoj temperaturi okoline od 5 °C i maksimalnoj temperaturi okoline od 45 °C. Može se upotrebljavati u suhom ili vlažnom okruženju (poput dnevnog boravka ili kupaonice). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	Power consumption	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	Kompatibilnost	Zidni prekidač KLI 311 temelji se na radiofrekvencijskoj (RF) tehnologiji. Signali se prenose u frekvencijskom pojasu od 868 MHz. Zidni prekidač kompatibilan je s proizvodima s logotipom io-homecontrol® i može se upotrebljavati s VELUX električnim i solarnim krovnim prozorima i elektromotorima.
	Veza	Povezivanje s VELUX io-home control na frekvenciji od 868 MHz