

Napájecí zdroj VELUX KUX 110



Elektrická jednotka napájení VELUX KUX 110 umožňuje připojit střešní okno s motorickým ovládáním přímo k napájení ze sítě pomocí přívodního kabelu a zástrčky. Umožňuje dálkově ovládat elektrický motor VELUX (KMG 100/100K), markýzu na elektrický pohon VELUX, venkovní roletu na elektrický pohon VELUX nebo elektrickou vnitřní roletu VELUX.

- Připojte elektrický motor, roletu, venkovní markýzu nebo venkovní roletu VELUX přímo k napájení ze sítě.
- RF technologie umožňuje bezpečně bezdrátově ovládat jakýkoli elektrický výrobek VELUX.
- Zajistěte tepelnou ochranu a regulaci světla přidáním elektrických vnitřních rolet, venkovních rolet nebo markýz VELUX.

Technické informace

Napájecí zdroj VELUX KUX 110	Materiál a barva	Plast, bílá barva (NCS S 1000-N)
	Popis velikosti a hmotnosti	Výrobek včetně balení: 238×166×80 mm. Hmotnost: 1,013 kg
	Instalace a použití	24 V DC, výrobek kategorie SELV, třídy III Ovládací jednotku může instalovat i neprofesionální montér. Ovládací jednotka je určena pro použití v interiéru, maximální teplota okolí 50 °C. Instalace v místnostech s vysokou hladinou vlhkosti musí odpovídat příslušným předpisům. Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m. Ovládací jednotka nesmí být zakryta.
	Spotřeba energie	230 V~ – 50 Hz / 40 VA.
	Kompatibilita	Systém KUX 110 je založen na technologii radiofrekvenční komunikace v rozsahu 868 MHz a je kompatibilní s dalšími výrobky s logem io-homecontrol®. Lze ho použít se všemi motorickými jednotkami oken VELUX i s elektricky ovládanými dekorativními a zastíňovacími doplňky interiéru a exteriéru.
Připojení	Ovládací systém je vybaven kabelem o délce 1,2 m a zástrčkou pro připojení k síťovému napájení. Systém KUX 110 se dodává s 8m 0,75 mm ² dvoužilovým kabelem pro připojení k motoru. Pokud používáte delší kabel, dodržuje následující minimální rozměry elektroinstalace:	
	Maximální délka 20 m = 2 × 0,75 mm ² 50 m = 2 × 1,50 mm ²	
	Všechna střešní okna VELUX jsou připravena na zapojení dvoužilového kabelu elektroinstalace.	