

Interrupteur mural VELUX électrique KLI 311



Commandez facilement vos fenêtres de toit VELUX électriques ou à énergie solaire avec l'interrupteur mural KLI 311. Tous nos interrupteurs muraux proposent les fonctions ouverture/arrêt/fermeture et permettent de regrouper plusieurs produits du même type.

- Contrôlez de manière intuitive votre commande de fenêtre VELUX motorisées.
- Commandez facilement et rapidement jusqu'à 200 produits motorisés VELUX, électriques ou à énergie solaire, du même type simultanément.
- Placez-la commande murale à l'endroit de votre choix grâce au support mural pratique.

Informations techniques

Interrupteur mural VELUX électrique KLI 311	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N) L'interrupteur mural KLI 311 affiche une icône dans le coin supérieur gauche indiquant le type de produit qu'il commande (fenêtres de toit électriques et à énergie solaire). Couleur de l'icône : grise (NCS S 5500-N).
	Description de la taille et du poids	Produit avec emballage : 235 x 153 x 48 mm (L x H x P). Poids : 0,224 kg Interrupteur mural : 82 x 82 x 17 mm (L x H x P). Poids : 0,125 kg.
	Installation et utilisation	L'interrupteur mural est destiné à une utilisation en intérieur uniquement, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C. Il peut être utilisé dans un environnement sec ou humide (comme un salon ou une salle de bain). Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Compatibilité	L'interrupteur mural KLI 311 repose sur la technologie de fréquence radio (RF) et les signaux sont transmis dans la plage de 868 MHz. L'interrupteur mural est compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol® et peut être utilisé avec les fenêtres de toit et les commandes de fenêtre VELUX électriques et à énergie solaire.
	Raccord	Connexion VELUX io-homecontrol de 868 MHz