

VELUX električni kontrolni prekidač KLI 311



Jednostavno upravljajte VELUX električnim ili solarnim krovnim prozorima pomoću kontrolnog prekidača KLI 311. Svi naši kontrolni prekidači imaju funkciju otvaranja/zaustavljanja/zatvaranja i omogućavaju kontrolu grupe od nekoliko proizvoda iste vrste pomoću jednog prekidača.

- Uživajte u intuitivnom upravljanju VELUX električnim operaterima prozora.
- Brza i praktična kontrola 200 električnih ili solarnih VELUX proizvoda iste vrste istovremeno.
- Postavite bežični zidni prekidač bilo gde u prostoriji koristeći praktični zidni držač.

Tehničke informacije

VELUX električni kontrolni prekidač KLI 311	Materijal i boja	ABS (plastika), bela (NCS S 1000-N) Kontrolni prekidač KLI 311 ima ikonu u gornjem levom uglu koja prikazuje tip proizvoda kojim se upravlja (električni i solarni krovni prozori). Boja ikone: siva (NCS S 5500-N).
	Opis veličine i težine	Proizvod sa pakovanjem: 235 x 153 x 48 mm (Š x V x D). Težina: 0,224 kg Zidni prekidač: 82 x 82 x 17 mm (Š x V x D). Težina: 0,125 kg.
	Ugradnja i upotreba	Zidni prekidač je samo za unutrašnju upotrebu, kada je najniža temperatura prostorije 5 °C, a najviša 45 °C. Može se koristiti u suvom ili vlažnom okruženju (kao što je dnevna soba ili kupatilo). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, domet na zatvorenom je približno 30 m.
	Power consumption	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Kompatibilnost	Kontrolni prekidač KLI 311 zasnovan je na tehnologiji radio frekvencija (RF) i signali se prenose u opsegu od 868 MHz. Kontrolni prekidač je kompatibilan sa proizvodima koji imaju logotip io-homecontrol® i može se koristiti sa VELUX električnim i solarnim krovnim prozorima i operaterima prozora.
	Povezivanje	VELUX io-homecontrol veza od 868 MHz