VELUX eldriven fjärrkontroll KLI 313



3 År Garanti

Styr smidigt solcells- eller eldrivna VELUX utvändiga markiser och jalusier med fjärrkontroll KLI 313. Alla våra fjärrkontroller har funktioner för att öppna/stoppa/stänga och det går att gruppera flera produkter av samma typ i en fjärrkontroll.

- Upplev intuitiv styrning av VELUX eldrivna utvändiga markiser och gardiner.
- Styr snabbt och smidigt upp till 200 eldrivna eller solcellsdrivna VELUX produkter av samma typ samtidigt.
- Placera den trådlösa fjärrkontrollen var som helst i rummet med det praktiska väggfästet.

Creation date 29-09-2026 23:11:04 Electrical products K-- Technical info version sv-SE - Approved

Technical information

VELUX eldriven fjärrkontroll KLI 313	**Material och färg**	ABS (plast), vit (NCS S 1000-N). Fjärrkontroll KLI 313, en ikon högst upp i det vänstra hörnet visar vilken produkttyp som styrs (elektriska och solcellsdrivna markiser och jalusier). Ikonens färg: grå (NCS S 5500-N).
	Size and weight description	Produkt inklusive förpackning: 235 x 153 x 48 mm (B x H x D). Vikt: 0,224 kg Väggbrytare: 82 x 82 x 17 mm (B x H x D). Vikt: 0,125 kg.
	Installation och användning	Fjärrkontrollen är endast avsedd för inomhusbruk, lägsta omgivningstemperatur är 5 °C och högsta omgivningstemperatur 45 °C. Den kan användas i torr eller fuktig miljö (till exempel vardagsrum eller badrum). Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Power consumption	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Kompatibilitet	I fjärrkontroll KLI 313 används radiovågor (RF-teknik) och signalerna sänds på frekvensen 868 MHz. Fjärrkontrollen är kompatibel med produkter med io-homecontrol®-logotypen och kan användas med VELUX eldrivna och solcellsdrivna utvändiga markiser och jalusier.
	Anslutning	VELUX io-homecontrol-anslutning på 868 MHz

Creation date 29-09-2026 23:11:04