

VELUX zidni prekidač KLI 310

VELUX®



Jednostavno upravljajte svojim VELUX proizvodom na solarno ili električno upravljanje pomoću zidnog prekidača za univerzalnu upotrebu KLI 310. Prekidač dolazi u neutralnom dizajnu i pokreće svaku vrstu VELUX električnih motora, unutrašnjih roletni, vanjskih tendi i vanjskih roletni. Omogućava praktičan rad s funkcijom otvaranja/zaustavljanja/zatvaranja te grupisanje više proizvoda iste vrste u jednom prekidaču.

- Upravljajte svim svojim VELUX proizvodima sa solarnim ili mrežnim napajanjem pomoću univerzalnog zidnog prekidača.
- Brzo i jednostavno upravljajte sa do 200 električnih ili solarnih VELUX proizvoda istog tipa u isto vrijeme.
- Postavite bežični zidni prekidač bilo gdje u prostoriji pomoću prikladnog zidnog nosača.

Tehničke informacije

VELUX zidni prekidač KLI 310	Materijal i boja	ABS (plastika), bijela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	Proizvod uključuje pakovanje: 235 x 153 x 48 mm (Š x V x D). Težina: 0,224 kg Zidni prekidač: 82 x 82 x 17 mm (Š x V x D). Težina: 0,125 kg.
	Ugradnja i upotreba	Zidni prekidač je samo za unutrašnju upotrebu, minimalna temperatura okoline 5 °C i maksimalna temperatura okoline 45 °C. Može se koristiti u suhom ili vlažnom okruženju (poput dnevnog boravka ili kupatila). Domet radiofrekvencije: 300 m otvorenog polja. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Power consumption	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Kompatibilnost	Zidni prekidač KLI 310 je baziran na radio frekvencijskoj (RF) tehnologiji i signali se prenose u opsegu od 868 MHz. Kontrolni prekidač je kompatibilan s proizvodima s logotipom io-homecontrol® i može se koristiti s VELUX elektromotorima i motorima na solarno napajanje, kao i unutrašnjim i vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.
	Povezivanje	Povezivanje sa VELUX io-home control na frekvenciji od 868 MHz