

Batterie de secours électrique VELUX KLB 100

VELUX®



Utilisez vos produits électriques VELUX même en cas de panne de courant, grâce à la batterie de secours VELUX électrique KLB. La batterie de secours est adaptée aux fenêtres à ouverture par rotation VELUX électriques GGL/GGU, au moteur pour fenêtre KMG 100/100K et à l'unité d'alimentation électrique KUX 110. Elle est compatible avec io-homecontrol® et est recommandée pour les lieux où les pannes de courant sont fréquentes.

- Assure une alimentation continue des produits VELUX électriques sur secteur.

Informations techniques

Batterie de secours électrique VELUX KLB 100	Matériau et couleur	Plastique résistant aux chocs, blanc (NCS S1000-N)
	Description de la taille et du poids	Produit avec emballage : 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg Batterie de secours : 180 x 85 x 67 mm (L x H x P), 0,3 kg
	Installation et utilisation	La batterie de secours est conçue pour une utilisation en intérieur, à une température ambiante maximale de 50 °C. Elle ne doit pas être couverte.
	Consommation d'énergie	24 V c.c. des fenêtres de toit et de toit plat VELUX électriques, des kits de motorisation électrique VELUX ou du système de commande VELUX électrique KUX 110. Recharge automatique de la batterie par le biais des fenêtres de toit et de toit plat électriques, des kits de motorisation électrique VELUX ou du système de commande VELUX électrique KUX 110.
	Compatibilité	Le kit KLB 100 repose sur la technologie de radiofréquence (RF), plage de 868 MHz, et est compatible avec les autres produits portant le logo io-homecontrol®. Le KLB 100 n'est pas compatible avec les produits solaires et sur batterie VELUX.
	Raccord	Câble de connexion de 8 m inclus. La batterie de secours doit être connectée au boîtier de connexion des fenêtres VELUX électriques ou du système de commande VELUX électrique KUX 110.