


# Clavier mural électrique VELUX KLI 312

**VELUX®**



Utilisez facilement vos stores intérieurs électriques ou solaires VELUX avec le clavier mural KLI 312. Tous nos claviers muraux proposent les fonctions ouverture/arrêt/fermeture et permettent de regrouper plusieurs produits du même type.

- Contrôlez vos stores intérieurs motorisés électriques VELUX de manière intuitive.
- Manipulez facilement et rapidement jusqu'à 200 produits motorisés électriques ou à énergie solaires VELUX simultanément.
- Placez le clavier mural à l'endroit de votre choix grâce au support mural.

## Informations techniques

---

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Clavier mural électrique<br/>VELUX KLI 312</b> | <b>Matériau et couleur</b>                  | ABS (plastique), blanc (NCS S 1000-N)<br>Le clavier mural KLI 312 affiche une icône dans le coin supérieur gauche indiquant le type de produit qu'il commande (stores intérieurs électriques et solaires). Couleur de l'icône : gris (NCS S 5500-N).   |
|   | <b>Description de la taille et du poids</b> | Produit avec emballage : 235 x 153 cm x 48 mm (L x H x P).<br>Poids : 0,224 kg<br>Clavier mural : 82 x 82 x 17 cm (L x H x P).<br>Poids : 0,125 kg.  |
|   | <b>Installation et utilisation</b>          | Le clavier mural est destiné à une utilisation en intérieur uniquement, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C.<br>Il peut être utilisé dans un environnement sec ou humide (comme un salon ou une salle de bains).<br>Plage de radiofréquences : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m. |
|   | <b>Consommation d'énergie</b>               | 2 piles alcalines AAA (1,5 V)<br>Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.  |
|   | <b>Compatibilité</b>                        | Le clavier mural KLI 312 est basé sur la technologie des radiofréquences (RF) et les signaux sont transmis dans la gamme 868 MHz.<br>Le clavier mural est compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol® et il est utilisé avec les stores intérieurs électriques et solaires VELUX.   |
|   | <b>Raccordement</b>                         | Connexion VELUX io-homecontrol de 868 MHz  |
|   |   |  |