

VELUX zidni prekidač KLI 313



Lako upravljajte svojim VELUX vanjskim tendama i vanjskim roletnama na solarno ili električno napajanje pomoću zidnog prekidača KLI 313. Svi naši zidni prekidači imaju funkciju otvaranja/zaustavljanja/zatvaranja i omogućavaju grupisanje više proizvoda iste vrste na jednom prekidaču.

- Uživajte u intuitivnom upravljanju vašim VELUX električnim vanjskim tendama ili vanjskim roletnama.
- Brzo i jednostavno upravljajte sa do 200 električnih ili solarnih VELUX proizvoda istog tipa u isto vrijeme.
- Postavite bežični zidni prekidač bilo gdje u prostoriji pomoću prikladnog zidnog nosača.

Tehničke informacije

VELUX zidni prekidač KLI 313	Materijal i boja	ABS (plastika), bijela (NCS S 1000-N). Zidni prekidač KLI 313, u gornjem lijevom kutu prikazuje ikonu koja označava vrstu proizvoda kojim se upravlja (električne i solarne vanjske tende i unutrašnje roletne). Boja ikone: siva (NCS S 5500-N).
	Opis veličine i težine	Proizvod uključuje pakovanje: 235 x 153 x 48 mm (Š x V x D). Težina: 0,224 kg Zidni prekidač: 82 x 82 x 17 mm (Š x V x D). Težina: 0,125 kg.
	Ugradnja i upotreba	Zidni prekidač je samo za unutrašnju upotrebu, minimalna temperatura okoline 5 °C i maksimalna temperatura okoline 45 °C. Može se koristiti u suhom ili vlažnom okruženju (poput dnevnog boravka ili kupatila). Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Power consumption	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Kompatibilnost	Zidni prekidač KLI 313 je baziran na radio frekvencijskoj (RF) tehnologiji i signali se prenose u opsegu od 868 MHz. Zidni prekidač je kompatibilan s proizvodima s logotipom io-homecontrol® i može se koristiti s VELUX vanjskim tendama i vanjskim roletnama na električno i solarno napajanje.
	Povezivanje	Povezivanje sa VELUX io-home control na frekvenciji od 868 MHz