

VELUX elektrisch rolluik solar SSL



De aan de buitenkant gemonteerde, op afstand bediende VELUX elektrische rolluiken solar beschermen uw woning tegen slecht weer. Het robuuste aluminium ontwerp beperkt de zonnewarmte, levert waar nodig totale verduistering, beperkt het regengeluid en maakt uw woning veiliger. Ze kunnen worden gemonteerd op handmatig bediende en VELUX elektrische dakramen solar, zonder bedrading.

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- De beste verduistering op de markt geeft u volledige duisternis voor een betere nachtrust, of een verkwikkend middagdutje.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Thermische isolatie houdt uw kamer in de winter op een aangename temperatuur
- Slaap ongestoord tijdens hagel of regen dankzij het geluidsreducerende effect.
- Geniet van een veiliger gevoel en ontmoedig inbrekers.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO voor een beter binnenklimaat met automatische warmtewering. Op afstand bediend via smartphone of spraakbesturing.



Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch rolluik solar kan met de voorgeskoppelde wandschakelaar omhoog en omlaag worden gebracht en in verschillende standen worden vastgezet.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakramen:

Rolluiken SSL kunnen worden geïnstalleerd in GFL, GGL, GGL-PU, VELUX zonne-energie GGL, GGU, VELUX zonne-energie GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI en FVI Classic. Als deze ramen worden gecombineerd met combinatie-elementen GID, GIL, GIR, GIU of GIV, kan het rolluik niet worden gemonteerd. De dakhelling moet tussen 15° en 85° zijn. Raadpleeg de prijslijst voor afmetingen. Het rolluik is ook op maat te verkrijgen.

Bij het combineren van de bovengenoemde ramen met gevelelementen VFA/VFE/VFB, kan een speciale installatiekit nodig zijn indien het EF- gootstuk van vóór AK09 is (neem contact op met uw VELUX winkelier).

Bij montage van het rolluik op vóór 2013 geproduceerde VELUX elektrische dakramen solar GGU/GGU moet een aparte adapterplaatset ZOZ 213 worden besteld.

Het rolluik kan worden geïnstalleerd op vóór juni 2019 geproduceerde VELUX elektrische dakramen solar GGL/GGU, in de breedtes F-/FK-, M-/MK-, P-/PK-, S-/SK- en U-/VK-.

Het rolluik kan worden geïnstalleerd op na juni 2019 geproduceerde VELUX elektrische dakramen solar GGL/GGU, in de breedtes CK-, FK-, MK-, PK-, SK- en UK-.

Combinaties van meerdere dakramen naast elkaar vereisen een kozijnafstand van minimaal 100 mm. Als de ramen over/onder elkaar worden gecombineerd, moet de kozijnafstand minimaal 250 mm zijn. Het rolluik kan niet worden gemonteerd in ramen met koppelgootstuk EB-.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten en VELUX producten op zonne-energie:

Het rolluik kan worden gecombineerd met VELUX zonweringsproducten. Houd er rekening mee dat bij combinatie met VELUX binnenzonweringen op zonne-energie de zonnecellen van die binnenzonwering minder of in het geheel niet kunnen worden opgeladen.

Het rolluik kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor buiten.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

Voorgekoppelde wandschakelaar	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
VELUX elektrisch rolluik solar SSL		Bovenbak, afdekkingen zijgeleiders, zijgeleiders en onderste afdekking: gelakt aluminium. Voor koperen versies zijn de afdekkingen van de zijgeleiders en de onderste afdekking van koper. Eindstukken bovenbak, openingsbeperkers en onderstukken zijgeleider: gekleurd kunststof. Strip bovenbak: gekleurd kunststof, zwart
	Accu	De batterij verzamelt energie van de zonnecel en voorziet de motor en het besturingssysteem van stroom. Met een volledig opgeladen batterij kunnen maximaal 100 functies worden uitgevoerd zonder te worden opgeladen. Het rolluik wordt geleverd met een batterij die voor gebruik moet worden ingeschakeld.
Voorgekoppelde wandschakelaar	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 313 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
VELUX elektrisch rolluik solar SSL	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de bovenkap van de buitenzonwering.
	Aansluiting	Het rolluik is een zelfstandig product op een io-homecontrol® bedieningsplatform. Het vereist geen bedrading of aansluiting op de hoofdstroom.
	Installatie en gebruik	Kan zowel van binnenuit als van buitenaf worden geïnstalleerd.
	Stroomverbruik	Krachtige accu, 9,6 V DC, NiMH, 2100 mAh. Een volledig opgeladen accu kan tot 100 bewegingen worden gebruikt. De accu moet worden geactiveerd bij eerste gebruik. Geschatte levensduur accu: 10 jaar.
Pantser	Materiaal en kleur	Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber
		Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber.
		Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): lichtgrijs (RAL 7038). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber