

VELUX električni kontrolni prekidač KLI 310



Jednostavno upravljajte VELUX električnim ili solarnim proizvodima pomoću univerzalnog kontrolnog prekidača KLI 310. Prekidač je neutralnog dizajna i njime se upravlja bilo kojom vrstom VELUX elektro-motora, unutrašnjih roletni, mrežica i spoljašnjih roletni. Lako se koristi zahvaljujući funkciji otvaranja/zaustavljanja/zatvaranja i omogućava grupisanje nekoliko proizvoda iste vrste u jednom prekidaču.

- Upravljajte VELUX proizvodima sa solarnim ili električnim napajanjem pomoću univerzalnog kontrolnog prekidača.
- Brza i praktična kontrola 200 električnih ili solarnih VELUX proizvoda iste vrste istovremeno.
- Postavite bežični zidni prekidač bilo gde u prostoriji koristeći praktični zidni držač.

Tehničke informacije

VELUX električni kontrolni prekidač KLI 310	Materijal i boja	ABS (plastika), bela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	Proizvod sa pakovanjem: 235 x 153 x 48 mm (Š x V x D). Težina: 0,224 kg Zidni prekidač: 82 x 82 x 17 mm (Š x V x D). Težina: 0,125 kg.
	Ugradnja i upotreba	Zidni prekidač je samo za unutrašnju upotrebu, kada je najniža temperatura prostorije 5 °C, a najviša 45 °C. Može se koristiti u suvom ili vlažnom okruženju (kao što je dnevna soba ili kupatilo). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, domet na zatvorenom je približno 30 m.
	Power consumption	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Kompatibilnost	Kontrolni prekidač KLI 310 zasnovan je na tehnologiji radio frekvencija (RF) i signali se prenose u opsegu od 868 MHz. Kontrolni prekidač je kompatibilan sa proizvodima koji imaju logotip io-homecontrol® i može se koristiti sa VELUX električnim i solarnim operaterima prozora, kao i sa unutrašnjim i spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca.
	Povezivanje	VELUX io-homecontrol veza od 868 MHz