Întrerupător de perete



3 Ani Garanție

Acționează cu ușurință rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare VELUX cu acționare electrică sau solară, cu ajutorul întrerupătorului de perete KLI 313. Toate întrerupătoarele noastre de perete au funcționalitate de deschidere/oprire/închidere și permit gruparea mai multor produse de același tip într-un singur întrerupător.

- Bucură-te de control intuitiv asupra rulourilor exterioare parasolare și roletelor exterioare VELUX cu acționare electrică.
- Controlează simultan, rapid și convenabil până la 200 de produse cu acționare electrică sau solară VELUX de același tip.
- Amplasează întrerupătorul de perete fără fir oriunde în camera ta folosind suportul de perete convenabil.

Electrical products K-- Technical info version ro-RO - Approved
Creation date 29-09-2026 23:11:12

Informații tehnice

Întrerupător de perete	**Material și culoare**	ABS (plastic), alb (NCS S 1000-N). Întrerupătorul de perete KLI 313 prezintă o pictogramă în colțul din stânga sus indicând tipul de produs pe care îl operează (rulouri exterioare parasolare și rolete exterioare alimentate electric și solar). Culoarea pictogramei: gri (NCS S 5500-N).
	Descrierea dimensiunii și greutății	Produs cu ambalaj inclus: 235 x 153 x 48 mm (l x Î x A). Greutate: 0,224 kg Întrerupător de perete: 82 x 82 x 17 mm (l x Î x A). Greutate: 0,125 kg.
	Montaj și utilizare	Întrerupătorul de perete este destinat exclusiv utilizării la interior, cu o temperatură ambientală minimă de 5 °C și o temperatură ambientală maximă de 45 °C. Poate fi utilizat într-un mediu uscat sau umed (cum ar fi o cameră de zi sau o baie). Raza de emitere a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza interioară este de aproximativ 30 m.
	Power consumption	2 baterii x alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Compatibilitate	Întrerupătorul de perete KLI 313 se bazează pe tehnologia de radiofrecvență (RF), iar semnalele sunt transmise pe frecventa de 868 MHz. Întrerupătorul de perete este compatibil cu produsele cu sigla io-homecontrol® și poate fi utilizat cu rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare VELUX cu acționare electrică și solară.
	Conectare	Conexiune io-homecontrol VELUX de 868 MHz

Creation date 29-09-2026 23:11:12