

Резервна батерия VELUX KLB 100



Резервната батерия VELUX KLB ви позволява да управлявате своите електрически продукти VELUX дори при прекъсване на захранването. Резервната батерия е подходяща за електрическите покривни прозорци с централна ос VELUX GGL/GGU, електромотора за прозорец KMG 100/100K и захранващия блок KUX 110. Съвместима е с продуктите io-homecontrol® и е препоръчителна за райони с чести прекъсвания на захранването.

- Осигурява непрекъснато захранване за захранваните от мрежата електрически продукти VELUX.

Техническа информация

Резервна батерия VELUX KLB 100

Материал и цвят

Удароустойчива пластмаса, бяла (NCS S 1000-N)

Описание на размера и теглото

Продукт в опаковка: 327 x 166 x 80 мм, 1,5 кг
Резервна батерия: 180 x 85 x 67 мм (Ш x В x Д), 0,3 кг

Монтаж и използване

Резервната батерия е за вътрешна употреба, при максимална стайна температура 50°C.
Не трябва да се покрива.

Power consumption

24 V DC от електрическите прозорци за скатен и плосък покрив VELUX, електрическите комплекти за надграждане VELUX или електрическата система за контрол VELUX KUX 110.
Автоматично зареждане на батерията чрез електрическите прозорци за скатен и плосък покрив, електрическите комплекти за надграждане VELUX или електрическата система за контрол VELUX KUX 110.

Съвместимост

KLB 100 използва радиочестотна (RF) технология, в обхват 868 MHz, и е съвместим с други продукти с логото io-homecontrol®.
KLB 100 не е съвместим с продукти VELUX с батерии и соларно захранване.

Свързване

Включен е 8 м кабел за свързване. Резервната батерия трябва да бъде свързана към конекторната кутия на електрическите прозорци VELUX или към електрическата система за контрол VELUX KUX 110.