Întrerupător universal de perete



3 Ani Garanţie

Controlează cu ușurință produsele cu acționare electrică sau solară VELUX cu întrerupătorul de perete KLI 310 pentru utilizare universală. Întrerupătorul are un design neutru și poate acționa orice tip de motoare cu acționare electrică, rulouri interioare, rulouri exterioare parasolare și rolete exterioare electrice VELUX. Oferă un control comod cu funcționalitate de deschidere/oprire/închidere și permite gruparea mai multor produse de același tip într-un singur întrerupător.

- Controlează oricare dintre produsele VELUX alimentate prin energie solară sau de la rețea, folosind întrerupătorul universal de perete.
- Controlează simultan, rapid și convenabil până la 200 de produse cu acționare electrică sau solară VELUX de același tip.
- Amplasează întrerupătorul de perete fără fir oriunde în camera ta folosind suportul de perete convenabil.

Creation date 29-09-2026 23:10:12 Electrical products K-- Technical info version ro-RO - Approved

Informații tehnice

Întrerupător universal de perete	**Material și culoare**	ABS (plastic), alb (NCS S 1000-N)
	Descrierea dimensiunii și greutății	Dimensiunile produsului, inclusiv ambalajul: 235 x 153 x 48 mm (l x Î x A). Greutate: 0,224 kg Întrerupător de perete: 82 x 82 x 17 mm (l x Î x A). Greutate: 0,125 kg.
	Montaj și utilizare	Întrerupătorul de perete este destinat exclusiv utilizării la interior, cu o temperatură ambientală minimă de 5 °C și o temperatură ambientală maximă de 45 °C. Poate fi utilizat într-un mediu uscat sau umed (cum ar fi o cameră de zi sau o baie). Raza de emitere a frecvenței: rază de 300 m în spațiu deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de acțiune la interior este de aproximativ 30 m.
	Power consumption	2 baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Compatibilitate	Întrerupătorul de perete KLI 310 se bazează pe tehnologia de radiofrecvență (RF), iar semnalele sunt transmise în plaja de 868 MHz. Întrerupătorul de perete este compatibil cu produsele cu sigla io-homecontrol® și poate fi utilizat cu motoarele cu acționare electrică și solară VELUX, precum și cu produsele interioare și exterioare pentru protecție împotriva căldurii.
	Conectare	Conexiune io-homecontrol VELUX de 868 MHz

Creation date 29-09-2026 23:10:12