


# VELUX električni zidni prekidač KLI 310

**VELUX®**



Praktično upravljajte svojim VELUX električnim i solarnim proizvodom s pomoću zidnog prekidača za univerzalnu upotrebu KLI 310. Prekidač dolazi u neutralnom dizajnu i upravlja svim vrstama VELUX električnih motora, unutarnjih sjenila, vanjskih tendi i roleta. Nudi praktičan rad s funkcijom otvaranja/zaustavljanja/zatvaranja i omogućuje grupiranje nekoliko proizvoda iste vrste u jednom prekidaču.

- Upravljajte svim svojim solarno ili električno napajanim VELUX proizvodima pomoću univerzalnog zidnog prekidača.
- Istodobno, brzo i jednostavno upravljajte s do 200 električnih ili solarnih VELUX proizvoda iste vrste.
- Postavite bežični zidni prekidač bilo gdje u prostoriji pomoću prikladnog zidnog nosača.

## Tehnički podaci

---

<b>VELUX električni zidni prekidač KLI 310</b>	<b>Materijal i boja</b>	ABS (plastika), bijela (NCS S 1000-N)
	<b>Opis dimenzija i težina</b>	Proizvod s ambalažom: 235 x 153 x 48 mm (Š x V x D). Težina: 0,224 kg Zidni prekidač: 82 x 82 x 17 mm (Š x V x D). Težina: 0,125 kg.
	<b>Ugradnja i upotreba</b>	Zidni prekidač namijenjen je samo za unutarnju upotrebu, na minimalnoj temperaturi okoline od 5 °C i maksimalnoj temperaturi okoline od 45 °C. Može se upotrebljavati u suhom ili vlažnom okruženju (poput dnevnog boravka ili kupaonice). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	<b>Power consumption</b>	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	<b>Kompatibilnost</b>	Zidni prekidač KLI 310 temelji se na radiofrekvencijskoj (RF) tehnologiji. Signali se prenose u frekvencijskom pojasu od 868 MHz. Zidni prekidač kompatibilan je s proizvodima s logotipom io-homecontrol® i može se upotrebljavati s VELUX električnim i solarnim elektromotorima kao i proizvodima za unutarnju i vanjsku zaštitu od sunca.
	<b>Veza</b>	Povezivanje s VELUX io-home control na frekvenciji od 868 MHz