


VELUX Funk-Wandtaster KLI 312

VELUX®



Bedienen Sie Ihre elektrisch- oder solarbetriebenen Rollos von VELUX ganz bequem mit dem Funk-Wandtaster KLI 312. Alle unsere Funk-Wandtaster haben die Funktion Öffnen/Stoppen/Schließen und ermöglichen es, mehrere Produkte der gleichen Art in einem Schalter zu gruppieren.

- Genießen Sie die intuitive Steuerung Ihrer VELUX Innenjalousien mit Solar- oder Elektroantrieb.
- Bedienen Sie schnell und bequem bis zu 200 VELUX Produkte mit Solar- oder Elektroantrieb des gleichen Typs gleichzeitig.
- Der Funk-Wandschalter lässt sich mit der praktischen Wandhalterung überall im Raum platzieren.

Technische Informationen

VELUX Funk-Wandtaster KLI 312	Material und Farbe	ABS (Kunststoff), weiß (NCS S 1000-N) Der Funk-Wandschalter KLI 312 zeigt in der oberen linken Ecke ein Symbol an, das den Produkttyp angibt, den er bedient (Elektro- und Solar-Innenjalousien). Farbe des Symbols: grau (NCS S 5500-N).
	Größen- und Gewichtsbeschreibung	Produkt einschließlich Verpackung: 235 x 153 x 48 mm (B x H x T). Gewicht: 0,224 kg. Funk-Wandschalter: 82 x 82 x 17 mm (B x H x T). Gewicht: 0,125 kg.
	Einbau und Gebrauch	Der Funk-Wandschalter ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen, bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 5 °C und höchstens 45 °C. Er kann in trockener oder feuchter Umgebung (z. B. einem Wohnzimmer oder einem Badezimmer) verwendet werden. Funkreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Leistungsverbrauch	2 x Alkali-AAA-Batterien (1,5 V). Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Kompatibilität	Der Funk-Wandschalter KLI 312 basiert auf der Radiofrequenztechnologie und Signale werden im Bereich von 868 MHz übertragen. Der Funk-Wandschalter ist mit Produkten mit dem io-homecontrol®-Logo kompatibel und kann mit innen liegenden Elektro- und Solar-Sonnenschutzprodukten von VELUX verwendet werden.
	Anschluss	VELUX io-homecontrol-Anschluss von 868 MHz