

# Motor solar VELUX KSX 100K

**VELUX®**



Alimentează-ți cu energie solară fereastra de mansardă VELUX cu acționare manuală și deschidere de sus, folosind motorul solar VELUX KSX. Pachetul include un motor cu acționare solară, o celulă solară, o baterie și un întrerupător de perete wireless și dispune de un senzor de ploaie integrat care închide automat fereastra în caz de ploaie. Acest pachet pentru acționare solară nu necesită cabluri suplimentare.

- Optimizează cu ușurință fereastra de mansardă, acționată manual, cu articulare mediană VELUX la o fereastră motorizată, fără a fi nevoie de cabluri.
- Senzorul de ploaie închide automat fereastra în caz de ploaie.
- Unitatea de captare detectează obiectele aflate în calea închiderii ferestrei.
- Alege cu ușurință între acționarea manuală sau de la distanță a ferestrei.
- Controlează cu ușurință fereastra de mansardă cu întrerupătorul de perete fără fir, care oferă o funcționalitate simplă de deschidere/închidere/oprire.
- Compatibilitate cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat îmbunătățit la interior cu ventilație pe bază de senzori. Control de la distanță prin smartphone sau voce.
- Motorul este ascuns în apărătoarea superioară și este complet ascuns privirii.

## Informații tehnice

<b>Motor solar VELUX KSX 100K</b>	<b>Material și culoare</b>	Motor electric: PBT cu fibră de sticlă, negru (NCS S 9000-N), și lanț inoxidabil Celulă solară: ASA cu fibră de sticlă, neagră (NCS S 9000-N), cu celulă solară ASI 3 Senzor de ploaie: PC cu fibră de sticlă, negru (NCS S 9000-N) Întreprupător de perete: plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	<b>Descrierea dimensiunii și greutateii</b>	Dimensiunile kitului, inclusiv ambalajul: 593 x 166 x 128 mm, 2,9 kg
	<b>Montaj și utilizare</b>	Motorul electric și bateria sunt ascunse în carcasa superioară și funcționează la temperaturi cuprinse între -10 °C și +60 °C. Raza de emisie a frecvenței: 200 m în spațiu deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de acțiune la interior este de aproximativ 20 m.
	<b>Deschiderea ferestrei</b>	Max. 200 mm în 35 de secunde
	<b>Power consumption</b> <b>Compatibilitate</b>	Motor electric: 90 uA în starea de inactivitate, alimentat de la baterie KSX 100K este proiectat pentru ferestrele de mansardă cu acționare manuală GGL și GGU. Cu toate acestea, nu poate fi montat în ferestrele mici care au codurile de dimensiune sub înălțimea -K-4, deoarece lanțul motorului cu acționare electrică va fi prea lung. KSX 100K se bazează pe tehnologia cu frecvențe radio (RF), cu o frecvență de 868 MHz, și este compatibil cu alte produse cu sigla io-homecontrol®. Montarea ulterioară a roletei exterioare cu acționare solară VELUX SSL este posibilă doar dacă lățimea ferestrei este FK-, MK-, PK-, SK- sau UK-, iar înălțimea ferestrei este minimum -K-4. Doar aceste dimensiuni au suficient spațiu pentru celulă solară pe caseta superioară a roletei exterioare. Montarea ulterioară a ruloului exterior parasolar VELUX MSL-VA este posibilă doar atunci când se montează kitul adaptor ZOZ 213K. Pentru MSL și SSS-SA este necesar kitul adaptor ZOZ 246 pentru lățimea CK + FK. Reține că roleta exterioară și ruloul exterior parasolar trebuie să prezinte eticheta io-homecontrol® pentru a fi compatibile cu tableta pentru fereastra de mansardă cu acționare solară. Dacă produsele decorative și de protecție solară interioare, cu acționare solară, sunt combinate cu o roletă exterioară SSL sau cu un rulou exterior parasolar MSL, capacitatea de reîncărcare a bateriei produselor decorative și de protecție solară va fi redusă. Conectarea la alte produse incompatibile poate provoca deteriorarea sau defectarea produsului. La ferestrele de mansardă V21 și VES trebuie utilizat kitul de conversie KSX 100 WW.
<b>Întreprupător de perete presetat</b>	<b>Conectare</b>	Alimentat cu energie solară.
	<b>Materials</b>	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	<b>Descrierea dimensiunii și greutateii</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Montaj și utilizare</b>	Întreprupătorul de perete este destinat exclusiv utilizării în interior, la o temperatură ambientală de minim 5 °C și maxim 45 °C. Poate fi utilizat într-un mediu uscat sau umed (cum ar fi o cameră de zi sau o baie). Raza de emisie a frecvenței este de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza interioară este de aproximativ 30 m.
<b>Power consumption</b>	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață estimată a bateriei: până la 1 an.	
<b>Senzor de ploaie integrat, solar</b>	<b>Materials</b>	PC cu fibră de sticlă
	<b>Descrierea dimensiunii și greutateii</b>	N/A
<b>Panou solar</b>	<b>Power consumption</b>	N/A
	<b>Materials</b> <b>Descrierea dimensiunii și greutateii</b>	ASA cu fibră de sticlă, neagră (NCS S 9000-N), cu celulă solară ASI 3 Celula solară, incl. senzorul de ploaie: 520 x 20 x 88 mm (L x Î x A), 0,4 kg

**Motor electric, solar****Materials**

Carcasa motorului este din polibutilen tereftalat (PBT) cu fibră de sticlă, neagră (NCS S 9000-N). Lanț din oțel inoxidabil.

**Descrierea dimensiunii și greutateii**

370 x 50 x 110 mm (l x Î x A), 1,2 kg

**Power consumption**

Inactivitate fără alimentare de la sursă: 90 uA, furnizată de baterie. Baterie de înaltă performanță, 10,8 V c.c., NiMH, tip VELUX. Reîncărcat încontinuu de celula solară. O baterie complet încărcată permite până la 300 de acționări fără reîncărcare.

Durata de viață prevăzută a bateriei pentru motorul cu baterie solară: aproximativ 10 ani.

**Capacitatea motorului**

Capacitate de tracțiune: min. 225 N  
Capacitate de presiune: min. 150 N