# VELUX elektrische wandschakelaar KLI 311




3 Jaar Garantie

Bedien uw VELUX dakvensters op netstroom of zonne-energie makkelijk met wandschakelaar KLI 311. Al onze wandschakelaars beschikken over een 'open/stop/sluit' functionaliteit en bieden de mogelijkheid om meerdere producten van hetzelfde type in één schakelaar te groeperen.

- Geniet van de intuïtieve bediening van uw gemotoriseerde VELUX dakvensters.
- Bedien snel en makkelijk tot 200 gemotoriseerde VELUX producten, elektrisch of op zonne-energie, van hetzelfde type tegelijk.
- Dankzij de handige wandbevestiging plaatst u de draadloze muurschakelaar waar u maar wilt in uw kamer.

Creation date 29-09-2026 21:26:36 Electrical products K-- Technical info version nl-BE - Approved

# Technische informatie

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX elektrische wandschakelaar KLI 311** | **Materiaal en kleur** | ABS (kunststof), wit (NCS S 1000-N)<br>Wandschakelaar KLI 311, toont een pictogram in de linkerbovenhoek die het producttype aangeeft dat het bedient (dakvensters op netstroom of op zonne-energie). Kleur pictogram: grijs (NCS S 5500-N). |
| | **Omschrijving afmeting en gewicht** | Product inclusief verpakking: 235 x 153 cm x 48 mm (B x H x D).<br>Gewicht: 0,224 kg<br>Muurschakelaar: 82 x 82 cm x 17 cm (B x H x D).<br>Gewicht: 0,125 kg. |
| | **Installatie en gebruik** | De muurschakelaar is alleen voor gebruik binnenshuis met een minimale omgevingstemperatuur van 5°C en een maximale omgevingstemperatuur van 45°C.<br>De schakelaar is geschikt voor gebruik in een droge of vochtige omgeving (zoals een woonkamer of een badkamer).<br>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m. |
| | **Stroomverbruik** | 2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen<br>Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar. |
| | **Compatibiliteit** | Wandschakelaar KLI 311 werkt op radiofrequentietechnologie (RF) en signalen worden verzonden in het 868 MHz-bereik.<br>De wandschakelaar is compatibel met producten met het io-homecontrol®-logo en kan worden gebruikt met VELUX dakvensters en vensterbedieningen, zowel elektrisch als op zonne-energie. |
| | **Aansluiting** | VELUX io-home bedieningsaansluiting van 868 MHz |

Creation date 29-09-2026 21:26:36