

# VELUX elektrische wandschakelaar KLI 311

**VELUX®**



Bedien uw VELUX dakvensters op netstroom of zonne-energie makkelijk met wandschakelaar KLI 311. Al onze wandschakelaars beschikken over een 'open/stop/sluit' functionaliteit en bieden de mogelijkheid om meerdere producten van hetzelfde type in één schakelaar te groeperen.

- Geniet van de intuïtieve bediening van uw gemotoriseerde VELUX dakvensters.
- Bedien snel en makkelijk tot 200 gemotoriseerde VELUX producten, elektrisch of op zonne-energie, van hetzelfde type tegelijk.
- Dankzij de handige wandbevestiging plaatst u de draadloze muurschakelaar waar u maar wilt in uw kamer.

## Technische informatie

---

<b>VELUX elektrische wandschakelaar KLI 311</b>	<b>Materiaal en kleur</b>	ABS (kunststof), wit (NCS S 1000-N) Wandschakelaar KLI 311, toont een pictogram in de linkerbovenhoek die het producttype aangeeft dat het bedient (dakvensters op netstroom of op zonne-energie). Kleur pictogram: grijs (NCS S 5500-N).
	<b>Omschrijving afmeting en gewicht</b>	Product inclusief verpakking: 235 x 153 cm x 48 mm (B x H x D). Gewicht: 0,224 kg Muurschakelaar: 82 x 82 cm x 17 cm (B x H x D). Gewicht: 0,125 kg.
	<b>Installatie en gebruik</b>	De muurschakelaar is alleen voor gebruik binnenshuis met een minimale omgevingstemperatuur van 5°C en een maximale omgevingstemperatuur van 45°C. De schakelaar is geschikt voor gebruik in een droge of vochtige omgeving (zoals een woonkamer of een badkamer). Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenshuis ongeveer 30 m.
	<b>Stroomverbruik</b>	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
	<b>Compatibiliteit</b>	Wandschakelaar KLI 311 werkt op radiofrequentietechnologie (RF) en signalen worden verzonden in het 868 MHz-bereik. De wandschakelaar is compatibel met producten met het io-homecontrol®-logo en kan worden gebruikt met VELUX dakvensters en vensterbedieningen, zowel elektrisch als op zonne-energie.
	<b>Aansluiting</b>	VELUX io-home bedieningsaansluiting van 868 MHz