Соларен външен сенник VELUX MSI



5 Години Гаранция

Соларните външни сенници VELUX могат да се управляват дистанционно и намаляват прегряването, за да поддържат прохладна и комфортна температура в стаята. Те са прозрачни, така че винаги можеш да се наслаждаваш на гледката и естествената светлина през деня. Те се свързват с твоя покривен прозорец VELUX и комбинация от допълнителен скатен елемент GIL/GIU, за да ти дадат пълен контрол върху комфорта в твоята стая. Монтират се лесно (без окабеляване).


- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Запазете гледката си навън, намалете нежеланите отблясъци и навлизащата слънчева светлина
- Дизайнът, който не изисква поддръжка, осигурява спокойствие през целия експлоатационен живот на Вашия продукт.
- Проектирани са за бърз и лесен монтаж отвътре
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете щората точно дотам, докъдето е необходимо.
- Издръжливият, устойчив на вятър външен сенник е тестван за здравина в нашите изпитателни съоръжения.

CE

Creation date 28-10-2026 16:39:07 Awning blinds INTEGRA bg-BG - Approved

Цветове и шарки

Външният сенник VELUX е изработен от прозрачна мрежа. Добавете този цветови код на мрежата към Вашия модел външен сенник, когато поръчвате продуктите си.



5060

Указания за експлоатация

Соларният външен сенник се управлява с включения в комплекта предварително сдвоен ключ за управление.

Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX с размери C02–U10 и CK02–UK10

Външният сенник MSI е съвместим с покривни прозорци VELUX GGL, соларни GGL, GGU, соларни GGU, GHL, GPL и GPU, както и с комбинации, включващи фиксиран допълнителен скатен елемент GIL или GIU. За наличните размери, моля, направете справка с актуалния ценоразпис.

Външният сенник MSI не може да се монтира на покривни прозорци GPL/GPU с кодове за размер от стария тип (без буквено обозначение).

Монтажът върху електрически покривен прозорец VELUX GPU с горно окачване е възможен чрез използване на адаптерен комплект ZOZ 229S.

При комбиниране на външен сенник MSI със соларен покривен прозорец VELUX GGL или GGU с ширина FK-- (произведен след 2012 г.) или с ширина F--, M--, S-- или U-- (произведен в периода 2000–2012 г.) е необходим двоен соларен превключвател ZOZ 246.

При комбиниране на няколко покривни прозореца един до друг разстоянието между касите трябва да бъде най-малко 18 mm. При разполагане на прозорците един над друг минималното разстояние между касите трябва да бъде 250 mm.

Външният сенник MSI може да се монтира и на прозорци със сдвоена обшивка EB-.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 16:39:07

Техническа информация

Соларен външен сенник VELUX MSI	**Батерия**	Високопроизводителна NiMH батерия, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Свързване	Не е приложимо.
	Монтаж и използване	Външният сенник MSI трябва да се монтира отвън заради фиксирания допълнителен скатен елемент. Монтажът е сигурен, бърз и лесен, благодарение на специално проектираните ‘щракващи’ скоби на VELUX. Може да се извърши от един човек. Сенникът има висококачествена NiMH батерия, която се зарежда от соларна клетка, вградена в горния покриващ елемент, и се управлява с предварително сдвоения ключ за стена. Щората поддържа безшумен режим, когато се управлява чрез VELUX ACTIVE with NETATMO или VELUX App Control.
	Материал и цвят	Горен покриващ елемент, странични профили и долен покриващ елемент: Лакиран алуминий, сив (NCS S 7500-N) – крайни елементи на горния покриващ елемент, долни части на страничните профили и крайни елементи на долния покриващ елемент: Тонирана пластмаса, сива (NCS S 7500-N).
	Power consumption	Високопроизводителна NiMH батерия, 9,6 V DC, 2100 mAh. Батерията служи като енергиен буфер и осигурява работа на продукта в периоди на недостатъчно зареждане. При пълен заряд позволява извършването на до 100 работни цикъла. Щората се доставя с батерия, която трябва да бъде свързана преди първоначалната употреба. Очакван експлоатационен живот на батерията: 10 години.
Предварително сдвоен ключ за стена	**Монтаж и използване**	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 28-10-2026 16:39:07