

VELUX električna pričuvna baterija KLB 100

VELUX®



Upravljajte VELUX električnim proizvodima, čak i u slučaju nestanka struje, s pomoću VELUX električne pričuvne baterije KLB. Pričuvna baterija prikladna je za upotrebu s VELUX električnim krovnim prozorima sa središnjim ovjesom GGL/GGU, elektromotorom KMG 100/100K i jedinicom za napajanje KUX 110. Pričuvna baterija kompatibilna je sa sustavom io-homecontrol® i preporučuje se za područja s čestim nestankom struje.

- Osigurava neprekinuto napajanje VELUX električnih proizvoda.

Tehnički podaci

VELUX električna pričuvna baterija KLB 100	Materijal i boja	Plastika otporna na udarce, bijela (NCS s 1000-N)
	Opis dimenzija i težina	Proizvod u ambalaži: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg Pričuvna baterija: 180 x 85 x 67 mm (Š x V x D), 0,3 kg
	Ugradnja i upotreba	Pričuvna baterija namijenjena je za unutarnju upotrebu, do maksimalne temperature okoline od 50 °C. Ne smije se prekrivati.
	Power consumption	24 V DC iz VELUX električnih krovnih prozora i prozora za ravni krov s kupolom, VELUX setova za elektrifikaciju ili VELUX električnog kontrolnog sustava KUX 110. Automatsko punjenje baterije putem VELUX električnih krovnih prozora i prozora za ravni krov s kupolom, VELUX setova za elektrifikaciju ili VELUX električnog kontrolnog sustava KUX 110.
	Kompatibilnost	Pričuvna baterija KLB 100 bazirana je na radiofrekvencijskoj (RF) tehnologiji, u pojasu od 868 MHz i kompatibilna je s proizvodima s logotipom io-homecontrol®. Pričuvna baterija KLB 100 nije kompatibilna s VELUX proizvodima na baterije i solarno napajanje.
	Veza	Priključni kabel od 8 m uključen. Pričuvnu bateriju treba spojiti na razvodnu kutiju VELUX električnog prozora ili VELUX električnog kontrolnog sustav KUX 110.