

VELUX elektrikli yedek pil KLB 100

VELUX®



VELUX elektrikli yedek pil KLB sayesinde VELUX elektrikli ürünlerinizi elektrik kesintisinde bile çalıştırabilirsiniz. Yedek pil, VELUX elektrikli pivot açılım çatı pencereleri GGL/GGU, pencere motoru KMG 100/100K ve güç kaynağı ünitesi KUX 110 modellerine uygundur. Yedek pil, io-homecontrol® ile uyumludur ve elektrik kesintilerinin sık görüldüğü bölgeler için önerilir.

- Şebeke elektriğiyle çalışan VELUX elektrikli ürünlerine kesintisiz güç sağlar.

Teknik bilgiler

VELUX elektrikli yedek pil KLB 100

Malzeme ve renk

Elektrik çarpmasına dayanıklı plastik, beyaz (NCS S 1000-N)

**Boyut ve ağırlık
açıklaması**

Ambalajlı ürün: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg
Yedek pil: 180 x 85 x 67 mm (G x Y x D), 0,3 kg

Montaj ve kullanım

Yedek pil iç mekanda ve çevre sıcaklığı en fazla 50°C olan ortamda kullanılabilir.
Üzeri örtülmemelidir.

Power consumption

VELUX elektrikli çatı ve teras çatı pencerelerinden, VELUX elektrikli dönüşüm kitlerinden veya VELUX elektrikli kontrol sistemi KUX 110'dan 24 V d.c. Elektrikli çatı ve teras çatı pencereleri, VELUX elektrikli dönüşüm kitleri veya VELUX elektrikli kontrol sistemi KUX 110 aracılığıyla otomatik pil şarjı.

Uyumluluk

KLB 100, 868 MHz aralığındaki radyo frekansı (RF) teknolojisiyle çalışır ve io-homecontrol® logolu diğer ürünlerle uyumludur.
KLB 100 pilli veya enerjisini gün ışığından alan VELUX ürünleriyle uyumlu değildir.

Bağlantı

8 m bağlantı kablosuyla birlikte temin edilir. Yedek pil, VELUX elektrikli pencerelerin bağlantı kutusuna veya VELUX elektrikli kontrol sistemi KUX 110'a bağlanır.