# VELUX App Control




2 Roky Záruka

Aplikáciou VELUX App Control môžete ovládať všetky elektrické strešné okná, rolety aj vonkajšie rolety VELUX z pohodlnej pohovky alebo aj vtedy, keď ste práve niekde preč. Ešte lepšie na tom je, že si každý člen domácnosti môže fungovanie elektrických výrobkov VELUX naplánovať podľa seba – napríklad sa môže nechať prebúdzať slnkom, alebo si naopak v nedeľu trochu pospať.
Inak povedané to znamená, že stačí vziať do ruky telefón a vďaka aplikácii VELUX App Control môžete mať pohodlnejší a zdravší domov.

- Naplánujte si otváranie alebo zatváranie svojich elektrických strešných okien, vonkajších a vnútorných roliet VELUX v stanovených časoch v priebehu dňa.
- Buďte si istí, že vaša domácnosť sa vetrá minimálne trikrát za deň.
- Aktivuje elektrické a solárne vonkajšie rolety, markízy alebo rolety VELUX a chráni tak domácnosť pred prehriatím.
- Svoje riešenie nainštalujete rýchlo a jednoducho vykonaním krokov podľa aplikácie.

Creation date 29-09-2026 23:54:08 Electrical products K-- Technical info version sk-SK - Approved

# Technické informácie

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX App Control** | **Materiál a farba** | Brána VELUX ACTIVE: ABS plast, biela (NCS S 1000-N) |
| | **Opis veľkosti a hmotnosti** | 93 x 93 x 28 mm, 125 g |
| | **Montáž a používanie** | Montáž do interiéru pri teplote max. 40 ° C.<br>Brána musí byť umiestnená na centrálnom mieste v domácnosti, čím sa zabezpečí bezdrôtové pripojenie k produktom VELUX a WiFi routeru.<br>Úchytka je určená na upevnenie na stenu.<br>Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti na konštrukcií budovy je dosah v interiéri približne 30 m. Avšak betónová konštrukcia, kovové stropy a omietnuté steny s oceľovými výstuhami môžu dosah skrátiť. Viď. montážny návod. Bežné ovládanie elektrických výrobkov VELUX sa vykonáva pomocou aplikácie VELUX ACTIVE with NETATMO. |
| | **Spotreba energie** | Brána VELUX ACTIVE 3LG: 230/240 V striedavý prúd – 50 – 60 Hz/2,5 W |
| | **Kompatibilita** | iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 9.0 alebo novším<br>Smartfón/tablet so systémom Android 5.0 alebo novším<br>Apple HomeKit<br>Google Assistant (iba hlasové ovládanie)<br>Elektrické výrobky VELUX (okrem zástrčky adaptéra KRD 100 a rámového osvetlenia KRA 100)<br>Pripojené elektrické výrobky VELUX: maximálne 200<br>Doplnkové senzory vnútorného prostredia (KLA 300): maximálne 10<br>Doplnkové centrálne vypínače (KLN 300): maximálne 5 |
| | **Pripojenie** | Bezdrôtové pripojenie:<br>868,0 – 870,0 MHz (io-homecontrol®)<br>2 400 – 2 483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n – 2,4 GHz).<br>Bezpečnostná norma: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP a AES)<br>Fyzické pripojenie: Brána VELUX má 1,5 metra dlhý dvojjadrový kábel so sieťovou zástrčkou na pripojenie k napájaniu zo siete. |
| **Brána** | **Materiály** | PC plast, farba: biela (NCS S 1000-N) |
| | **Opis veľkosti a hmotnosti** | 95 mm x 95 mm x 25 mm (Š x V x H), 0,125 kg. |
| | **Montáž a používanie** | Brána je určená len na vnútorné použitie v rozsahu teploty okolia od minimálne 5 °C do maximálne 45 °C.<br>Používať ju možno v suchom prostredí (napríklad v obývačke alebo spálni).<br>Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m. |
| | **Spotreba energie** | 230/240 V so striedavým prúdom – 50 – 60 Hz/2,5 W |

Creation date 29-09-2026 23:54:08