VELUX električna rezervna baterija KLB 100



1 Godina Garancije

Upravljajte svojim VELUX električnim proizvodima, čak i u slučaju nestanka struje uz pomoć VELUX električne rezervne baterije KLB. Rezervna baterija je prikladna za VELUX električne krovne prozore sa središnjim vješanjem GGL/GGU, operater prozora KMG 100/100K i jedinicu za napajanje KUX 110. Rezervna baterija je kompatibilna sa platformom io-homecontrol® i preporučuje se za područja gdje su nestanci struje česti.

- Osigurava neprekidnu struju VELUX električnim proizvodima koji se napajaju iz mreže.

Creation date 03-11-2026 19:50:33 Electrical products K-- Technical info version bs-BA - Approved

Tehničke informacije

VELUX električna rezervna baterija KLB 100	**Materijal i boja**	Plastika otporna na udarce, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	Proizvod u pakovanju: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg Rezervna baterija: 180 x 85 x 67 mm (Š x V x D), 0,3 kg
	Ugradnja i upotreba	Rezervna baterija je namijenjena za unutrašnju temperaturu, maksimalna temperatura prostorije: 50 °C. Ne smije biti pokrivena.
	Power consumption	24 V DC od VELUX električnih krovnih i prozora za ravne krovove, VELUX električnih setova za elektrifikaciju ili VELUX električnog kontrolnog sistema KUX 110. Automatsko punjenje baterije putem električnih krovnih i prozora za ravne krovove, VELUX električnih setova za elektrifikaciju ili VELUX električnog kontrolnog sistema KUX 110.
	Kompatibilnost	KLB 100 je zasnovan na radio frekvencijskoj (RF) tehnologiji dometa 868 MHz i kompatibilan je s drugim proizvodima sa logotipom io-homecontrol®. KLB 100 nije kompatibilan sa VELUX proizvodima na baterijsko napajanje i solarni pogon.
	Povezivanje	8 m priključni kabl uključen. Rezervna baterija se spaja na razvodnu kutiju VELUX električnih prozora ili VELUX električnog kontrolnog sistema KUX 110.

Creation date 03-11-2026 19:50:33