Záložný batériový zdroj VELUX KLB 100



2 Roky Záruka

Vďaka elektrickému záložnému zdroju batérie VELUX KLB môžete svoje elektrické výrobky VELUX používať aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Záložný zdroj batérie je vhodný pre elektrické kyvné strešné okná VELUX GGL/GGU, motor okna KMG 100/100K a napájaciu jednotku KUX 110. Záložný zdroj batérie je kompatibilný so systémom io-homecontrol® a odporúča sa v oblastiach s častými výpadkami elektrického prúdu.

- Zaručuje neprerušený zdroj elektrického prúdu pre elektrické výrobky VELUX.

Creation date 03-11-2026 20:15:51 Electrical products K-- Technical info version sk-SK - Approved

Technické informácie

Záložný batériový zdroj VELUX KLB 100	**Materiál a farba**	Nárazuvzdorný plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Opis veľkosti a hmotnosti	Výrobok v balení: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg Záložný batériový zdroj: 180 x 85 x 67 mm (š x v x h), 0,3 kg
	Montáž a používanie	Záložný batériový zdroj je určený na používanie v interiéri pri maximálnej teplote okolia 50 °C. Nesmie byť zakrytý.
	Spotreba energie	24 V jednosmerného prúdu zo strešných okien a strešných okien pre ploché strechy VELUX INTEGRA®, konverzných setov VELUX INTEGRA® alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA® KUX 100. Automatické dobíjanie batérie pomocou strešných okien alebo strešných okien pre ploché strechy VELUX INTEGRA®, konverzných setov VELUX INTEGRA® alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA® KUX 100.
	Kompatibilita	KLB 100 využíva rádiofrekvenčnú (RF) technológiu v rozsahu 868 MHz a je kompatibilné s ďalšími výrobkami s logom io-homecontrol®. KLB 100 nie je kompatibilné s batériou a solárne napájanými výrobkami VELUX.
	Pripojenie	Dodáva sa s 8 m prepájacím káblom. Záložný batériový zdroj je potrebné pripojiť k svorkovnici okien VELUX INTEGRA® alebo riadiacemu systému VELUX INTEGRA® KUX 100.

Creation date 03-11-2026 20:15:51