

VELUX elektrische wandschakelaar KLI 313



Bedien uw op zonne-energie of netstroom lopende VELUX buitenzonweringen en rolluiken makkelijk met wandschakelaar KLI 313. Al onze wandschakelaars beschikken over een 'open/stop/sluit' functionaliteit en bieden de mogelijkheid om meerdere producten van hetzelfde type in één schakelaar te groeperen.

- Profiteer van een intuïtieve bediening van uw VELUX elektrische buitenzonweringen of rolluiken netstroom.
- Bedien snel en makkelijk tot 200 VELUX producten op netstroom en op zonne-energie van hetzelfde type tegelijk.
- Plaats de draadloze muurschakelaar met de handige wandbevestiging waar u maar wilt in uw kamer.

Technische informatie

**VELUX elektrische
wandschakelaar KLI 313**

Materiaal en kleur	ABS (kunststof), wit (NCS S 1000-N). Wandschakelaar KLI 313, toont een pictogram in de linkerbovenhoek voor het bediende producttype (elektrische en op zonne-energie bediende buitenzonweringen en rolluiken). Kleur pictogram: grijs (NCS S 5500-N).
Omschrijving van formaat en gewicht	Product inclusief verpakking: 235 x 153 x 48 mm (B x H x D). Gewicht: 0,224 kg Wandschakelaar: 82 x 82 cm x 17 mm (B x H x D). Gewicht: 0,125 kg.
Installatie en gebruik	De wandschakelaar is alleen voor gebruik binnenshuis, bij een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C en een maximale omgevingstemperatuur van 45 °C. De schakelaar kan worden gebruikt in een droge of vochtige omgeving (zoals een woonkamer of een badkamer). Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
Stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
Compatibiliteit	Wandschakelaar KLI 313 is gebaseerd op radiofrequentietechnologie (RF) en signalen worden verzonden in het 868 MHz-bereik. De wandschakelaar is compatibel met producten met het io-homecontrol®-logo en kan worden gebruikt met VELUX elektrische buitenzonweringen en rolluiken, op netstroom en zonne-energie.
Aansluiting	VELUX io-homecontrol bediening van 868 MHz