VELUX električna rezervna baterija KLB 100



3 Године Гаранције

Upravljajte svojim VELUX električnim proizvodima, čak i u slučaju nestanka struje, uz VELUX električnu rezervnu bateriju KLB. Rezervna baterija je pogodna za VELUX električne krovne prozore sa središnjim vešanjem krila GGL/GGU, operater prozora KMG 100/100K i jedinicu za napajanje KUX 110. Rezervna baterija je kompatibilna sa platformom io-homecontrol® i preporučuje se za područja u kojima su nestanci struje česti.

- Obezbeđuje neometano napajanje VELUX električnih proizvoda koji se napajaju iz mreže.

Creation date 03-11-2026 20:15:47 Electrical products K-- Technical info version sr-Latn-RS - Approved

Tehničke informacije

VELUX električna rezervna baterija KLB 100	**Materijal i boja**	Plastika otporna na udarce, bela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	Proizvod u pakovanju: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg Rezervna baterija: 180 × 85 ×67 mm (V x Š x D), 0,3 kg
	Ugradnja i upotreba	Rezervna baterija je predviđena za unutrašnju upotrebu, na temperaturi prostorije od 50 °C. Ne sme se pokrivati.
	Power consumption	24 V jednosmerne struje od VELUX krovnih prozora na elektro pogon i prozora za ravne krovove, VELUX električnih setova za elektrifikaciju ili VELUX električnog kontrolnog sistema KUX 110. Automatsko punjenje baterije kroz električne krovne prozore i prozore za ravne krovove, VELUX električne setove za elektrifikaciju ili VELUX električni kontrolni sistem KUX 110.
	Kompatibilnost	KLB 100 se zasniva na tehnologiji radio frekvencije (RF) opsega 868 MHz i kompatibilan je sa drugim proizvodima sa logotipom io-homecontrol®. KLB 100 nije kompatibilan sa VELUX proizvodima na baterije i solarni pogon.
	Povezivanje	Dobija se kabl za povezivanje od 8 m. Rezervnu bateriju treba povezati sa razvodnom kutijom VELUX električnih prozora ili VELUX električnim kontrolnim sistemom KUX 110.

Creation date 03-11-2026 20:15:47